

DF-I-ST

Centrale di allarme indirizzata a 1-2 Loop



Campo di applicazione

- Centrale di allarme indirizzata a 1-2 Loop

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-I-ST:**

La centrale **DF-I-ST** è una centrale analogico/digitale ad indirizzamento, è equipaggiata di base con 1 Loop di rivelazione ed è espandibile fino a 2 Loop. Ogni loop è in grado di gestire fino a 250 indirizzi siano essi rivelatori automatici, pulsanti manuali oppure moduli di ingressi/uscite. La centrale **DF-I-ST** consente inoltre la connessione e comando direttamente sui loop, di fino a 30 apparati di segnalazione ottici, acustici e combinati.

La centrale **DF-I-ST** può configurare e gestire un numero totale di 48 zone.

Le informazioni dello stato della Centrale sono visualizzate sul Display LCD a 4 righe (ogni riga 40 caratteri) e su 16 led di zona, presenti sul pannello frontale.

La centrale **DF-I-ST** permette la configurazione degli apparati di campo sia in modalità manuale sia in modalità di AUTO INDIRIZZAMENTO, consentendo di velocizzare le operazioni di messa in servizio del sistema.

La centrale **DF-I-ST** dispone di orologio interno e consente la gestione differenziata nelle modalità giorno e notte.

Test e certificazioni

La centrale **DF-I-ST** è certificata EN54:

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-2;
- EN 54-4;

DF-I-ST

Centrale di allarme indirizzata a 1-2 Loop

Specifiche tecniche

Modello	DF-I-ST
Alimentazione	230Vca ± 10%
Frequenza	50÷60 Hz
Alimentazione in allarme	0.5 A
Batteria Tampone	12V / 18Ah
Dispositivi per loop	Fino a 250 (180 con isolatore di linea integrato)
Umidità massima	95% RH - Non condensata (a 40°C)
Dimensioni	412x306x81,2mm
Temperatura di utilizzo	-10°C + 60°C
Loop indirizzato	Fino a 2
Lingue supportate	Italiano - Inglese
Funzione Giorno/Notte	Si
Memoria eventi	10000
Zone gestite con segnalazione diretta a Led	16
Peso	4,5kg
Certificazioni	EN 54-2; EN 54-4

Come ordinare

- **DF-I-ST** Centrale di allarme indirizzata a 1-2 Loop