

DF-IRIS8 (1-8) L-B

Centrale di allarme indirizzata a 1 Loop espandibile fino a 8



Campo di applicazione

- Centrale di allarme indirizzata a 1 Loop espandibile fino a 8

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-IRIS8 (1-8) L-B:**

DF-IRIS8 (1-8) L-B è una centrale di allarme antincendio indirizzabile espandibile.

Intelligente e tecnicamente all'avanguardia, ha capacità di integrazione e networking avanzate per soddisfare le esigenze presenti e future di edifici e installazioni di piccole e grandi dimensioni.

La centrale **DF-IRIS8 (1-8) L-B** può essere utilizzata per la segnalazione di allarmi antincendio, ma grazie al suo design flessibile può essere modificata per svolgere molte altre funzioni come applicazioni di controllo e indicazione, con integrazione diretta in edifici intelligenti tramite protocollo MODBUS.

La configurazione disponibile varia da 1 a 8 loop di rilevamento. La **DF-IRIS8 (1-8) L-B** si può collegare in una rete fino a 64 centrali, rendendola ideale per i siti più grandi tra cui scuole, ospedali, negozi/supermercati multi-piano, infrastrutture critiche e grandi strutture commerciali e industriali.

DF-IRIS8 (1-8) L-B supporta due protocolli di comunicazione per fornire una vasta gamma di dispositivi e far fronte ai progetti più impegnativi.

Test e certificazioni

La centrale **DF-IRIS8 (1-8) L-B** è certificata EN54:

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-2;
- EN 54-4;

DF-IRIS8 (1-8) L-B

Centrale di allarme indirizzata a 1 Loop espandibile fino a 8

Specifiche tecniche

Modello	DF-IRIS8 (1-8) L-B
Alimentazione	110÷230Vac, 2x 200W
Frequenza	50÷60Hz
Batteria Tampone	12V / 18Ah
Dispositivi per loop	Fino a 250
Umidità massima	95% RH - Non condensata (a 40°C)
Dimensioni	660x430x120mm
Temperatura di utilizzo	-5°C + 40°C
Loop indirizzato	Fino a 8
Lingue supportate	200
Funzione Giorno/Notte	Si
Memoria eventi	10000
Zone gestite con segnalazione diretta a Led	96
Montaggio centrale	Montaggio a muro
Certificazioni	EN 54-2; EN 54-4

Come ordinare

- **DF-IRIS8 (1-8) L-B** Centrale di allarme indirizzata a 1 Loop espandibile fino a 8