

DF-IRIS8 (1-4) L-S

Centrale di allarme indirizzabile a 1 Loop espandibile fino a 4



Campo di applicazione

- Centrale di allarme indirizzabile a 1 Loop espandibile fino a 4

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-IRIS8 (1-4) L-S**: Rivelatore combinato termico + differenziale grado 1 (60°C) convenzionale;

DF-IRIS8 (1-4) L-S è una centrale di allarme antincendio indirizzabile ed espandibile. Intelligente e tecnicamente all'avanguardia, ha capacità di integrazione e networking avanzate per soddisfare le esigenze presenti e future di edifici e installazioni di piccole e grandi dimensioni.

La centrale **DF-IRIS8 (1-4) L-S** può essere utilizzata per la segnalazione di allarmi antincendio, ma grazie al suo design flessibile può essere modificata per svolgere molte altre funzioni come applicazioni di controllo e indicazione, con integrazione diretta in edifici intelligenti tramite protocollo MODBUS.

La configurazione disponibile varia da 1 a 8 loop di rilevamento. La **DF-IRIS8 (1-4) L-S** si può collegare in una rete fino a 64 centrali, rendendola ideale per i siti più grandi tra cui scuole, ospedali, negozi/supermercati multi-piano, infrastrutture critiche e grandi strutture commerciali e industriali.

DF-IRIS8 (1-4) L-S supporta due protocolli di comunicazione per fornire una vasta gamma di dispositivi e far fronte ai progetti più impegnativi.

Test e certificazioni

La centrale **DF-IRIS8 (1-4) L-S** è certificata EN 54.

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-2
- EN 54-4

DF-IRIS8 (1-4) L-S

Centrale di allarme indirizzabile a 1 Loop espandibile fino a 4

Specifiche tecniche

Modello	DF-IRIS8 (1-4) L-S
Alimentazione principale	110÷230VAC,2x 200W
Frequenza	50÷60 Hz
Alimentazione di riserva	12 / 18Ah
Resistenza batteria interna	<0,3Ohm
Temperatura di stoccaggio	da -10 °C a +60 °C
Umidità relativa	95% RH - Non condensata (a 40°C)
Grado di protezione	IP30
Temperatura di esercizio	da -5°C a +40°C
Dimensioni	430x330x120mm
Peso configurazione minima	7kg
Peso configurazione massima	15kg (senza batterie)

Come ordinare

- **DF-IRIS8 (1-4) L-S** Centrale di allarme indirizzabile a 1 Loop espandibile fino a 4.