

DF-IRIS4

Centrale di allarme indirizzata a 1-4 Loop



Campo di applicazione

- Centrale di allarme indirizzata a 1-4 Loop

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-IRIS4:**

La **DF-IRIS4** è una centrale di allarme antincendio indirizzabile espandibile, intelligente e tecnicamente all'avanguardia.

La centrale **DF-IRIS4** può essere utilizzata per la segnalazione di allarmi antincendio, ma grazie al suo design flessibile può essere modificata per svolgere molte altre funzioni come applicazioni di controllo e indicazione, con integrazione diretta in edifici intelligenti tramite protocollo MODBUS.

La configurazione disponibile varia da 1 a 4 loop di rilevamento e fino a 250 dispositivi per loop, con una copertura massima di 96 zone. La **DF-IRIS4** si può collegare in una rete fino a 64 centrali, rendendola ideale per i siti più grandi tra cui scuole, ospedali, negozi/supermercati multi-piano, infrastrutture critiche e grandi strutture commerciali e industriali.

Le informazioni per lo stato del sistema sono visualizzate su display grafico a colori con tecnologia "touch screen" a LED per l'indicazione delle zone e dei guasti.

La **DF-IRIS4** ha la possibilità, inoltre, di essere monitorata da remoto tramite servizio cloud o software di applicazione mobile.

Test e certificazioni

La centrale **DF-IRIS4** è certificata EN54:

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-3;
- EN 54-4;

DF-IRIS4

Centrale di allarme indirizzata a 1-4 Loop

Specifiche tecniche

Modello	DF-IRIS4
Alimentazione	110÷230Vac, 2x 200W
Frequenza	50÷60Ah
Assorbimento in allarme	50 mA
Batteria Tampone	12V / 18Ah
Dispositivi per loop	Fino a 250
Umidità massima	95% RH - Non condensata (a 40°C)
Dimensioni	430x330x120mm
Temperatura di utilizzo	-5°C + 40°C
Loop indirizzato	Fino a 4
Lingue supportate	Funzione multilingue
Funzione Giorno/Notte	Sì
Memoria eventi	10000
Zone gestite con segnalazione diretta a Led	96
Montaggio centrale	Montaggio a muro
Certificazioni	EN 54-3; EN 54-4

Come ordinare

- **DF-IRIS4** Centrale di allarme indirizzata a 1-4 Loop