

DF-T START 100

Sistemi di spegnimento ad aerosol condensato

Dispositivo di rivelazione e comando aerosol

Campo di applicazione

Protezione di quadri elettrici, UPS, Inverter, Pannelli di comando e controllo, Quadri Batterie, Power Center, Apparat di Telefonia, etc.



Descrizione

Il dispositivo di rivelazione termica DF-T START 100 è un sistema completo di rivelazione e comando, con cui è possibile comandare fino a 5 generatori aerosol.

Non sono necessarie alimentazioni esterne, il sistema è disponibile con attivazione termica in diverse tarature: 45°C, 72°C, 93°C e 110°C.

Il PCB del DF-T START 100 dispone di due morsetti tripolari (L_IN/OUT) indifferentemente per l'ingresso/uscita della linea di collegamento con altri T-Start e di un morsetto bipolare (AEROSOL) per il collegamento del generatore aerosol.

Specifiche tecniche

Dimensioni	100X100X98 mm
Attivazione termica	45°C, 72°C, 93°C e 110°C
Temperatura di utilizzo	-60°C + 55°C
Massima tensione d'impulso	7V
Massima corrente d'impulso	7A
Durata dell'impulso	3.2 ms

Come ordinare

- **DF-T START 100** Dispositivo di rivelazione termica e comando di generatori aerosol